



Povinnosti, jejichž plnění si musí výrobce zajistit sám - § 31a, b, c

A. Uvádění baterií nebo akumulátorů na trh

1. Na trh nebo do oběhu je zakázáno uvádět

- baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků
- přenosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia, včetně baterií a akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo do jiných výrobků

Výjimka: přenosné baterie nebo akumulátory určené pro použití v nouzových nebo poplašných systémech, včetně nouzového osvětlení, zdravotnických přístrojích, nebo bezšňůrových elektrických nástrojích (ruční zařízení s bateriovým nebo akumulátorovým napájením určené pro řemeslnické, stavební nebo zahradnické činnosti)

2. Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, které vyžadují zabudování baterií nebo akumulátorů, je povinen

- tyto výrobky navrhovat tak, aby z nich mohl použité nebo odpadní baterie nebo akumulátory snadno a bezpečně vyjmout konečný uživatel nebo kvalifikovaný personál nezávislý na výrobci
- připojit návod, jak může baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout konečný uživatel nebo kvalifikovaný personál nezávislý na výrobci, včetně informace o typu zabudovaných baterií nebo akumulátorů
- zajistit, aby byl tento návod předáván společně s výrobkem (tuto povinnost má i distributor a poslední prodejce)

Výjimka: výrobky, pro které je z důvodu bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů nebo z důvodu uchování údajů nezbytné zabezpečit nepřetržitou dodávku elektrického proudu vyžadující stálé spojení mezi elektrozařízením nebo jiným výrobkem a baterií nebo akumulátorem

3. Výrobce i distributor je povinen na požádání předložit kontrolním orgánům **technickou dokumentaci** prokazující, že baterie nebo akumulátory neobsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků

B. Označování baterií nebo akumulátorů

Výrobce je povinen zajistit, aby:

- baterie, akumulátory a napájecí sady byly označeny grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru
- přenosné baterie nebo akumulátory a automobilové baterie nebo akumulátory byly viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své kapacitě
- baterie, akumulátory a knoflíkové články obsahující více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než 0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než 0,004 % hmotnostních olova, byly označeny chemickým symbolem pro tento kov

t: +420 225 988 001 (2)

f: +420 225 988 019

info@remabattery.cz

REMA Battery, s.r.o.

Antala Staška 510/38

140 00 Praha - 4

www.remabattery.cz